

Gigaset SL400

Najsmuklejszy telefon bezprzewodowy

- Wyjątkowa słuchawka z metalową obudową
- Doskonały kolorowy wyświetlacz TFT QQVGA (1'8") z innowacyjnym interfejsem użytkownika
- Połączenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth®

Interfejs:	a/b (analogowy – RJ11)
Standardy:	DECT, GAP, (CAT-IQ)
Kolor:	Tytanowy
Konfiguracja:	1 linia analogowa (PSTN)
Słuchawki:	Meldowanie do 6 słuchawek (w zestawie 1 słuchawka)



Jakość dźwięku

- Słuchawka obsługująca tryb HDSP (przez VoIP)
- Tryb HSP
- Tryb głośnomówiący (full duplex) z doskonałą jakością; 4 profile pracy trybu głośnomówiącego
- Regulowana głośność słuchawki (5 stopni)
- Głośność dzwonka regulowana w 5 stopniach (oraz narastający i wibracyjny), z możliwością wyłączenia długim przyciśnięciem „*”
- Sygnał dzwonka odtwarzany przez głośnik trybu głośnomówiącego
- Tony serwisowe (potwierdzenie naciśnięcia przycisku oraz sygnalizacja niskiego stanu naładowania akumulatora)

Wygoda – podstawa telefonowania

Zasięg

- Zasięg w pomieszczeniach: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów

Czas działania

- Czas rozmów: do 14 godzin
- Czas gotowości: do 230 godzin

Książka telefoniczna oraz wybieranie numerów

- Książka telefoniczna do 500 wpisów vCard (imię, nazwisko, 3 numery, e-mail, rocznica, dzwonek VIP, zdjęcie CLIP)
- Tryb powiększonej czcionki dla wpisów w książce telefonicznej i listy połączeń
- Wymiana wizytówek w formacie vCard pomiędzy słuchawkami lub z komputerem PC / telefonami komórkowymi (poprzez Bluetooth® lub USB)
- Podmiana zapisanych numerów na nazwiska z książki telefonicznej dla: połączeń przychodzących, połączeń wychodzących, listy połączeń nieodebranych, listy ponownego wybierania
- Automatyczne powtarzanie wybranego numeru
- Wybieranie numeru z możliwością korekcji przed zestawieniem połączenia
- Lista ponownego wybierania z pamięcią 20 numerów
- Tryb wybierania DTMF lub impulsowy
- Programowana długość czasu Flash
- Automatyczna obsługa prefiksów

Odbieranie połączeń

- Identyfikacja abonenta dzwoniącego (CLIP) ¹
- 23 melodie dzwonka do wyboru w tym 3 midi i 5 standardowych (wgrzywanie melodii przy pomocy oprogramowania Gigaset QuickSync)
- Sygnał dzwonka odtwarzany przez głośnik trybu głośnomówiącego
- Możliwość ustawienia dedykowanego sygnału dzwonka dla połączeń wewnętrznych lub dla grupy VIP
- Możliwość wyłączenia dzwonka w zależności od pory (funkcja DND – „Do not disturb”; nie dotyczy dzwoniących wpisanych na listę VIP)
- Możliwość wyłączenia dzwonka dla połączeń anonimowych

Połączenia nieodebrane

- Sygnalizacja nieodebranych połączeń na wyświetlaczu telefonu i podświetlonym przyciskiem wiadomości
- Komfortowy dostęp do listy połączeń nieodebranych poprzez dedykowany, podświetlany przycisk
- Lista połączeń nieodebranych do 20 pozycji (wraz z numerem/nazwiskiem oraz datą i godziną połączenia)
- Możliwość bezpośredniego oddzwonienia na numery z listy

Wymiana danych

- Wymiana danych z komputerem PC (oprogramowanie Gigaset QuickSync) poprzez kabel Mini-USB (brak kabla w zestawie) lub Bluetooth® (profil Serial)
- Transfer wpisów książki telefonicznej z Microsoft Outlook
- Wgrzywanie plików graficznych z komputera (do funkcji Picture CLIP lub wygaszacza ekranu)
- Bluetooth® w słuchawce:
 - współpraca z zestawami słuchawkowymi Bluetooth® (profile Handsfree i Headset)
 - wymiana wpisów książki telefonicznej (jeden lub wszystkie, np. z/do telefonu komórkowego)

Dodatkowe funkcje

- Plug&play (rozpakuj, podłącz i zacznij rozmawiać)
- Wolnostojąca stacja bazowa
- Organizer:
 - z kalendarzem i funkcją przypomnienia
 - z budzikiem z funkcją drzemki
 - możliwość wyboru melodii dzwonka dla budzika i przypomnień
- Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
- Synchronizacja ustawień zegara poprzez CLIP
- Monitoring pomieszczenia / Babyfon

Wyświetlacz i funkcje menu

Wyświetlacz

- Graficzny, podświetlany, kolorowy wyświetlacz (TFT QQVGA, 64 tys. kolorów, 128 x 160 pikseli)
- W trybie czuwania:
 - zegar analogowy jako wygaszacz ekranu (domyślne ustawienie)
 - zegar cyfrowy jako wygaszacz ekranu
 - pokaz slajdów z wgranych zdjęć
 - dodatkowe wygaszacze ekranu (do pobrania)
- W trybie oczekiwania:
 - wyświetlanie daty i godziny
 - wyświetlanie siły sygnału radiowego, stanu naładowania akumulatora oraz trybu ECO
 - wyświetlanie powiadomień (automatyczna sekretarka, nieodebrane połączenie, opuszczony termin)
 - wyświetlanie skrótów funkcyjnych (przyciski funkcyjne wyświetlacza)
- W trakcie rozmowy:
 - wyświetlanie czasu bieżącej rozmowy

Menu

- W pierwszej warstwie menu oparte na ikonach, dalej w formie przewijanej listy
- Łatwa obsługa dzięki przyciskom funkcyjnym wyświetlacza
- Dwa tryby menu:
 - uproszczone (pomija rzadziej używane funkcje)
 - zaawansowane (z wszystkim funkcjami)
- Menu w 25 językach (zależnie od regionu)

Klawiatura

- Klawiatura wysokiej jakości wykonana z metalu
- Regulowana jasność podświetlenia klawiatury (5 stopni)
- 27 przycisków (numeryczne i funkcyjne), w tym 4 przyciski funkcyjne wyświetlacza
- 5-kierunkowy, centralny przycisk nawigacyjny
- Podświetlane (na czerwono) przyciski trybu głośnomówiącego oraz przycisk wiadomości
- Blokada klawiatury (długie przyciśnięcie „#”)
- Wyciszenie dzwonka (długie przyciśnięcie „*”)
- Przycisk Flash (R) (długie przyciśnięcie aktywuje pauzę we wprowadzanym numerze (P))

Funkcje SMS

- Obsługa wiadomości SMS do 612 znaków (4 połączone wiadomości) ¹
- Pamięć na ok. 50. krótkich wiadomości SMS
- Wysyłanie e-mail przez SMS¹
- Możliwość zapisania numerów z wiadomości SMS w książce telefonicznej

ECO DECT

- Do 60% niższe zużycie energii ²
- Wyłączanie transmisji radiowej po odstawieniu słuchawki do ładowarki (gdy do stacji bazowej zalogowana jest tylko 1 słuchawka)
- Tryb Eco: ograniczenie mocy transmisji radiowej o 80%
- Tryb Eco+: wyłączanie transmisji radiowej w trybie czuwania w stacji bazowej i wszystkich słuchawkach
- Płynna redukcja mocy w zależności od odległości między słuchawką a stacją bazową

Współpracujące akcesoria

- Gigaset Repeater
- Maksymalnie 6 słuchawek Gigaset
- Zestaw słuchawkowy Bluetooth® (opcjonalny, nie oferowany przez Gigaset)
- Przewodowy zestaw słuchawkowy (opcjonalny, nie oferowany przez Gigaset)

Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką

- Darmowe rozmowy pomiędzy słuchawkami
- 2 rozmowy jednocześnie (1 wewnętrzna + 1 zewnętrzna)
- Kopiowanie książki telefonicznej pomiędzy słuchawkami
- Możliwość wywołania ogólnego, lub bezpośredniego w przypadku połączeń wewnętrznych
- Konferencja trójstronna (1 rozmówca zewnętrzny + 2 wewnętrznych)
- Sygnalizacja połączenia zewnętrznego na wszystkich słuchawkach

Dane techniczne

Słuchawka

- Czas gotowości: do 230 godzin
- Czas rozmów do 14 godzin
- Akumulator: Li-Ion
- Czas ładowania do 3 godzin
- Zasięg w pomieszczeniu: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów
- Wymiary:

Długość:	16 mm
Szerokość:	46 mm
Wysokość:	120 mm

Stacja bazowa

- Zasilanie 230V poprzez załączony zasilacz impulsowy
- Możliwość montażu na ścianie
- Przycisk przywołania słuchawek na froncie stacji bazowej
- Podłączenie do 1 linii analogowej PSTN (RJ11)
- Możliwość zameldowania 6 słuchawek
- Wymiary:

Długość:	47 mm
Szerokość:	115 mm
Wysokość:	117 mm

Ładowarka

- Ładowarka biurkowa wykonana z błyszczącego tworzywa
- Wymiary:

Długość:	60 mm
Szerokość:	126,2 mm
Wysokość:	117 mm

Zawartość opakowania

- 1 słuchawka
- 1 pokrywa akumulatora
- 1 akumulator Li-Ion
- 1 zaczep do paska
- 1 ładowarka biurkowa
- 1 zasilacz ładowarki
- 1 stacja bazowa
- 1 pokrywa stacji bazowej
- 1 zasilacz stacji bazowej
- 1 kabel telefoniczny
- 1 instrukcja obsługi

Kolor

Metal+czerń

¹ w zależności od operatora

² w porównaniu do standardowych telefonów Gigaset