

## Gigaset C610A

Elegancki, wszechstronny telefon z funkcjami dla całej rodziny – perfekcyjny wybór dla każdego domu.  
Wbudowana automatyczna sekretarka.

### Charakterystyczne funkcje:

- ❑ Wbudowana automatyczna sekretarka z czasem nagrań do 45 minut, możliwością zdalnego odsłuchiwania nagrań oraz nagrywaniem rozmów
- ❑ Wyciszanie sygnału dzwonka w zadanych godzinach
- ❑ Babyfon / monitoring pomieszczenia (z możliwością włączenia transmisji dźwięku również w obu kierunkach)
- ❑ Direct Call (wybieranie zaprogramowanego numeru po naciśnięciu dowolnego przycisku)
- ❑ Personalizacja przychodzących połączeń (6 grup VIP – oddzielna melodia dzwonka)

**Interfejs:** a/b (analogowy – RJ11)  
**Standardy:** DECT, GAP  
**Konfiguracja:** 1 linia analogowa (PSTN)  
**Słuchawki:** Meldowanie do 6 słuchawek  
(w zestawie 1 słuchawka)

### Jakość dźwięku

- ❑ Technologia HSP™ (High Sound Performance)
- ❑ Technologia HDSP™ (High Definition Sound Performance) – dźwięk w jakości HD<sup>5</sup>
- ❑ Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością, uruchamiany dedykowanym, podświetlanym przyciskiem
- ❑ Regulowana głośność (3 stopnie głośności słuchawki, 5 stopni w trybie głośnomówiącym)
- ❑ Regulowana głośność sygnałów dzwonka (5 poziomów oraz wyłączenie przyciskiem „\*“)
- ❑ 20 melodii dzwonka do wyboru
- ❑ Dedykowany głośnik dla trybu głośnomówiącego
- ❑ Złącze zestawu słuchawkowego (mono) – jack 2,5mm

### Podstawowe informacje

#### Zasięg

- ❑ Zasięg wewnątrz: do 50 metrów
- ❑ Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów

#### Czas działania

- ❑ Czas rozmów: do 12 godzin
- ❑ Czas czuwania: do 185 godzin

#### Wybieranie numerów

- ❑ Książka adresowa 150 numerów z opisem (imię, nazwisko, 3 numery telefonów, e-mail, rocznica)
- ❑ Wpisy VIP – 6 grup (możliwość przypisania dedykowanej melodii i kolorystyki do każdej grupy wpisów w książce telefonicznej)
- ❑ Tryb powiększonej czcionki (przeglądanie książki telefonicznej)
- ❑ Wybieranie numeru z możliwością korekty przed zestawieniem połączenia
- ❑ Lista ponownego wybierania 20 ostatnich numerów
- ❑ Szybkie wybieranie numerów (skrótami przyciskami numerycznymi 2-9,0)
- ❑ Tryb wybierania DTMF lub impulsowy (programowalny)
- ❑ Automatyczna obsługa prefiksów



### Odbieranie połączeń

- ❑ Identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP<sup>1</sup>
- ❑ Dodatkowa sygnalizacja połączenia przychodzącego podświetleniem wyświetlacza, przycisku trybu głośnomówiącego oraz animacją dzwonka na wyświetlaczu
- ❑ Możliwość zdefiniowania melodii dzwonka i koloru wyświetlacza dla grup VIP
- ❑ Melodie dzwonka do wyboru:
  - 17 melodii polifonicznych
  - 5 melodii standardowych
  - 5 poziomów głośności + narastający + wyłączony
- ❑ Oddzielne ustawienie sygnału dzwonka dla połączeń wewnętrznych
- ❑ Wyciszanie sygnału dzwonka w zadanych godzinach
- ❑ Wyciszanie połączeń z numerów zastrzeżonych
- ❑ Lista połączeń odebranych

### Połączenia nieodebrane

- ❑ Dostęp do listy połączeń nieodebranych dedykowanym przyciskiem wiadomości (MWI)
- ❑ Lista połączeń nieodebranych do 30 pozycji, z datą i godziną połączenia<sup>1</sup>
- ❑ Powiadomienie SMS o nieodebranych połączeniach<sup>1</sup>

### Funkcje dodatkowe

- ❑ Plug&Play (rozpakuj, podłącz i rozmawiaj)
- ❑ Przypomnienie o urodzinach
- ❑ Budzik z funkcją drzemki
- ❑ Babyfon / monitoring pomieszczenia (z możliwością włączenia transmisji dźwięku również w obu kierunkach)
- ❑ Direct Call (wybieranie zaprogramowanego numeru po naciśnięciu dowolnego przycisku)
- ❑ Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
- ❑ Możliwość edycji nazwy na liście słuchawek wewnętrznych
- ❑ Możliwość montażu na ścianie
- ❑ Anteny wewnętrzne

## Wyświetlacz i menu

### Wyświetlacz

- Podświetlany kolorowy wyświetlacz graficzny TFT (1,8", 128x160pikseli, 65 tyś. kolorów)
- 2 schematy kolorów wyświetlacza
- Interfejs użytkownika z trybami: uproszczonym i zaawansowanym

### W trybie czuwania

- Wyświetlanie daty i godziny jako wygaszacza ekranu

### W trybie bezczynności

- Wyświetlanie: - daty i godziny  
- stanu naładowania akumulatorów  
- wewnętrznej nazwy słuchawki  
- siły sygnału i trybu Eco

### W trakcie rozmowy

- Wyświetlanie czasu trwania rozmowy

### Menu

- Wygodne w użyciu menu w 26 językach
- Menu oparte o ikony i teksty oraz przyciski funkcyjne wyświetlacza

### Klawiatura

- Ergonomiczna klawiatura z materiałów wysokiej jakości (technologia metaldome)
- 12 przycisków numerycznych oraz 9 przycisków funkcyjnych
- Pięciokierunkowy przycisk funkcyjny
- Podświetlana klawiatura (kolor bursztynowy)
- Podświetlane przyciski trybu głośnomówiącego i zakończenia wiadomości (MWI)
- Blokada klawiatury (długie naciśnięcie „#”)
- Wyłączenie dzwonka (długie naciśnięcie „\*”)
- Przycisk Flash (R) – długie przyciśnięcie Pauza (P)

### Funkcje SMS

- Obsługa wiadomości SMS do 612 znaków <sup>1</sup>
- Pamięć na ok. 30 wiadomości SMS (przy 90 znakach na wiadomość)
- Wysyłanie e-mail przez SMS <sup>1</sup>
- Zapisywanie numerów z wiadomości SMS w książce telefonicznej

### ECO-DECT

- Do 60% niższe zużycie energii<sup>2</sup> (energooszczędny zasilacz impulsowy na wyposażeniu)
- Redukcja mocy nadawania prawie do zera po odstawieniu słuchawki do stacji bazowej (tylko przy 1 zalogowanej słuchawce)
- Tryb ECO – manualna redukcja mocy nadawania o 80%<sup>3</sup>
- Tryb ECO Plus – redukcja do 100% mocy nadawania dla wszystkich zalogowanych słuchawek<sup>4</sup>
- Płynna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową a słuchawką

## Współpracujące akcesoria

- Gigaset Repeater
- Słuchawka mono ze złączem jack 2,5 mm
- Maksymalnie 6 słuchawek zalogowanych w stacji bazowej

## Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką

- Darmowe rozmowy wewnętrzne między słuchawkami
- 2 rozmowy jednocześnie (1 zewnętrzna, 1 wewnętrzna)
- Transfer książki telefonicznej między słuchawkami
- Połączenia wewnętrzne do wszystkich lub do wybranej słuchawki
- Przekazywanie połączeń zewnętrznych do innych słuchawek z przednią konsultacją
- Konferencja trójstronna (1 rozm. zewn. + 2 rozm. wewn.)
- Połączenia zewnętrzne sygnalizowane we wszystkich słuchawkach

## Automatyczna sekretarka

- Zintegrowana automatyczna sekretarka z łącznym czasem nagrań do 45 minut
- Podwójny siedmiosegmentowy wyświetlacz informujący o liczbie nagrań na automatycznej sekretarce
- Łatwa obsługa z poziomu słuchawki i stacji bazowej
- Predefiniowane komunikaty w języku polskim:
  - 1 zapowiedź
  - 1 wskazówka
  - możliwość nagrania własnych przez użytkownika (maks. 170 sekund)
- Automatyczne przełączanie pomiędzy trybem zapowiedzi, a trybem wskazówki w zależności od pory dnia
- Głosowa zapowiedź daty i godziny pozostawienia wiadomości przy odtwarzaniu
- Ustawiany maksymalny czas nagrania: 1/2/3 min. / bez limitu
- Przyjęcie połączenia przez automatyczną sekretarkę:
  - błyskawiczne
  - automacyjne
  - 10/20/30 sekund
- Informacja o nowych wiadomościach na wyświetlaczu słuchawki
- Powiadomienie o nowych nagraniach poprzez wiadomość SMS wysłaną na zaprogramowany numer (wiadomość zawiera numer dzwoniącego, datę i godzinę nagrania wiadomości) <sup>1</sup>
- Zdalne odsłuchwanie nagranych wiadomości:
  - odtwarzanie chronione kodem PIN, z dowolnego zewnętrznego numeru telefonicznego
  - oddzwonienie sekretarki po wysłaniu wiadomości SMS <sup>1</sup>
- Nagrywanie bieżącej rozmowy
- Ochrona nagrań w przypadku utraty zasilania

## Dane techniczne

### Słuchawka

- Czas gotowości: do 185 godzin
- Czas rozmów: do 12 godzin
- Akumulator: 2xAAA (NiMH)
- Czas ładowania: 8 godzin w stacji bazowej
- Zasięg w pomieszczeniu: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów
- Wymiary: Długość: 28 mm  
Szerokość: 49 mm  
Wysokość: 149 mm
- Masa: 114 g

### Stacja bazowa

- Zasilanie 230V poprzez załączony zasilacz impulsowy
- Ładowanie słuchawki w stacji bazowej
- Możliwość montażu na ścianie
- Przycisk przywołania słuchawek
- Przyciski obsługi automatycznej sekretarki
- Podłączenie do 1 linii analogowej PSTN (RJ11)
- Możliwość zameldowania 6 słuchawek
- Wymiary: Długość: 117 mm  
Szerokość: 136 mm  
Wysokość: 45 mm
- Masa: 164 g

## Zawartość opakowania

- 1 słuchawka
- 1 stacja bazowa
- 2 akumulatory AAA (NiMH)
- 1 zaczep do paska
- 1 zasilacz do stacji bazowej
- 1 kabel telefoniczny
- 1 instrukcja obsługi

**Kolor:** Czarny

- <sup>1</sup> funkcja zależna od operatora
- <sup>2</sup> w porównaniu do telefonów Gigaset poprzedniej generacji
- <sup>3</sup> dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek – w porównaniu do wyłączonego trybu ECO oraz telefonów Gigaset nieobsługujących standardu ECO DECT
- <sup>4</sup> kiedy słuchawka przejdzie w stan czuwania lub jest ładowana i gdy wszystkie zarejestrowane słuchawki wspierają tryb ECO Plus
- <sup>5</sup> dźwięk w jakości HD uzyskiwany jest podczas połączeń wewnętrznych gdy obie słuchawki obsługują tryb HDSP, lub gdy słuchawka załogowana jest do stacji bazowej VoIP Gigaset wspierającej kodek G722 (wymaganie to dotyczy również operatora VoIP).

Part number:	S30852-H2325-S201
Kod EAN:	4250366822259