

Gigaset SL910A

Nowa era w telefonii stacjonarnej

Charakterystyczne funkcje:

- Dotykowy wyświetlacz najwyższej klasy (3,2" HVGA)
- Metalowa konstrukcja słuchawki
- Doskonały design
- Intuicyjny i łatwy w użyciu dotykowy interfejs użytkownika

Interfejs: a/b (analogowy – RJ11)

Standardy: DECT, GAP

Konfiguracja: 1 linia analogowa (PSTN)

Słuchawki: Meldowanie do 6 słuchawek (w zestawie 1 słuchawka)



Jakość dźwięku

Technologia HSP™ (High Sound Performance)

Technologia HDSP™ (High Definition Sound Performance)

-dźwięk w jakości HD^{1,2}

Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku

Regulowana głośność słuchawki (5 poziomów)

Nowe melodie dzwonka (głośność regulowana w 5 poziomach,

tryb narastającej głośności, alarm wibracyjny)

Dedykowany głośnik dla trybu głośnomówiącego

Akustyczna sygnalizacja naciśnięcia przycisku oraz rozładowanego akumulatora

Podstawowe informacje Zasięg

W pomieszczeniach: do 50 metrów

W terenie otwartym: do 300 metrów

Czas działania

do 14 godzin do

Czas rozmów: 200 godzin

Czas czuwania:

Wybieranie numerów

Książka telefoniczna do 500 wpisów vCard (imię, nazwisko,

8 numerów telefonów, rocznica, melodia VIP i zdjęcie

Picture CLIP)

Transfer książki telefonicznej pomiędzy zalogowanymi słuchawkami Gigaset oraz między słuchawką, a komputerem

PC/telefonem komórkowym (via Bluetooth® / mini-USB)

Wskazywanie opisów z książki telefonicznej na listach

połączeń odebranych/nieodebranych/wybranych numerów

Bezpośrednie zajęcie linii przyciskiem „zielonej słuchawki”

(długie przyciśnięcie)

Wybieranie numeru z możliwością korekcji przed zestawieniem

połączenia

Lista ponownego wybierania 20 ostatnich numerów

Tryb wybierania DTMF lub impulsowy (programowalny)

Odbieranie połączeń

- Identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP² 20 melodii dzwonka do wyboru: -15 melodii polifonicznych
- 5 melodii standardowych
- wgrzywanie nowych przez Gigaset QuickSync Alarm wibracyjny
- Oddzielne ustawienie sygnału dzwonka dla połączeń VIP i połączeń wewnętrznych
- Wyciszanie sygnału dzwonka w zadanych godzinach („nie przeszkadzać” - nie dotyczy połączeń VIP i połączeń wewnętrznych)
- Wyciszanie połączeń z numerów zastrzeżonych

Połączenia nieodebrane

- Sygnalizacja nowych połączeń nieodebranych na wyświetlaczu (centrum wiadomości) i miganiem diody LED
- Lista połączeń nieodebranych do 20 pozycji, z datą i godziną połączenia²
- Komfortowa obsługa listy (dotykowe przewijanie wpisów)
- Możliwość bezpośredniego oddzwonienia na numery zapisane na liście (brak konieczności wpisywania numeru)

Łączność

Stacja bazowa:

- DECT do 6 słuchawek
- 1 linia analogowa (PSTN)
- 1 interfejs LAN do aktualizacji oprogramowania stacji bazowej Słuchawka:
- DECT
- Interfejs PC (oprogramowanie Gigaset QuickSync) dostępny przez mini-USB (brak kabla w dostawie) lub Bluetooth® (profil połączenia szeregowego)
- Transfer wpisów książki telefonicznej Microsoft Outlook
- Wgrzywanie zdjęć z komputera PC (do funkcji Picture CLIP)
- Możliwość bezpośredniego oddzwonienia na numery zapisane na liście (brak konieczności wpisywania numeru)

Funkcje dodatkowe

- Plug&Play (rozpakuj, podłącz, naładuj i rozmawiaj)
Wolnostojąca stacja bazowa
Organizer:
 - kalendarz z funkcją przypomnienia
 - budzik z funkcją drzemki
 - synchronizacja czasu z centralą telefoniczną (przez CLIP)²Łatwy dostęp do list połączeń za pomocą dotykowego interfejsu użytkownika - listy połączeń: wszystkich, wychodzących, odebranych, nieodebranych (każda lista do 20 wpisów)
- Babyfon / monitoring pomieszczenia
Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
Anteny wewnętrzne

Wyświetlacz i menu

Wyświetlacz

Duży, doskonały wyświetlacz dotykowy TFT o przekątnej 3,2" i rozdzielczości HVGA (320x480)
Znakomita czytelność pod każdym kątem dzięki technologii TFT-VA
Ekran dotykowy w technologii pojemnościowej

W trybie czuwania

- 3 przewijane pulpity do wyboru (patrz poniżej)
Animowane wygaszacze ekranu, w tym zegar analogowy lub cyfrowy ze wskazaniem daty
- Przeglądarka zdjęć
Możliwość personalizacji (wgrzywanie własnej grafiki)

W trybie bezczynności (3 pulpity do wyboru)

- Ekran informacji: prekonfigurowany zegar i data, ikony zapewniające komfortowy dostęp do ważnych funkcji i skróconego wybierania numerów (ze zdjęciami Picture CLIP)
Ekran wybierania: klawiatura numeryczna, dostęp do ulubionych kontaktów, książki telefonicznej, listy połączeń, połączeń wewnętrznych
Ekran wiadomości: dostęp do listy połączeń nieodebranych, nagrań na automatycznej sekretarce, wiadomości SMS⁶ i opuszczonych terminów/przypomnień
Pasek statusu (nad każdym z ekranów): stan naładowania akumulatora, siła sygnału, tryb ECO oraz szybki dostęp do przycisków włączających interfejs Bluetooth®, budzik, Babyfon, itd.

W trakcie rozmowy

- Wyświetlanie statusu (naładowanie akumulatora, siła sygnału, itd.)
- Wyświetlanie przycisków do uruchamiania funkcji:
Tryb głośnomówiący, wyciszenie, klawiatura numeryczna, połączenie konferencyjne
- Wyświetlanie czasu trwania rozmowy

Menu

- Najwygodniejsze menu: dotykowy interfejs dla wszystkich aplikacji i ustawień telefonu
- Ikony z opisami w 28 językach
- Łatwa obsługa dzięki możliwości przewijania ekranów i list

Klawiatura

Klawiatura z trzema podświetlanymi przyciskami (odbieranie połączenia „zielona słuchawka”, menu, zakończenie połączenia „czerwona słuchawka”)
Programowalne długie przyciśnięcie przycisku menu (domyślnie: blokada klawiatury)
Wyświetlanie klawiatury kontekstowej na ekranie

Funkcje SMS^{2,6}

- Obsługa wiadomości SMS do 612 znaków²
- Pamięć na ok. 50 wiadomości SMS

ECO-DECT

Do 60% niższe zużycie energii³
(energooszczędny zasilacz impulsowy na wyposażeniu)
Tryb ECO – manualna redukcja mocy nadawania o 80%⁴
Tryb ECO Plus – redukcja do 100% mocy nadawania dla wszystkich zalogowanych słuchawek⁵
Płynna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową a słuchawką

Współpracujące akcesoria

- Gigaset Repeater
Do 6 słuchawek DECT Gigaset
- Zestaw słuchawkowy Bluetooth®
Przewodowy zestaw słuchawkowy jack 2,5mm (za pośrednictwem dodatkowego akcesorium USB-jack 2,5mm)

Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką

-
-
- Darmowe rozmowy wewnętrzne między słuchawkami
2 rozmowy jednocześnie (1 zewnętrzna, 1 wewnętrzna)
Transfer książki telefonicznej między słuchawkami
Połączenia wewnętrzne do wszystkich lub do wybranej słuchawki
Przekazywanie połączeń zewnętrznych do innych słuchawek z uprzednią konsultacją
- Konferencja trójstronna (1 rozm. zewn. + 2 rozm. wewn.)
Połączenia wewnętrzne sygnalizowane we wszystkich słuchawkach

Automatyczna sekretarka

- Zintegrowana automatyczna sekretarka z łącznym czasem nagrań do 55 minut
- Możliwość cofnięcia odtwarzanej wiadomości
Głosowa zapowiedź daty i godziny pozostawienia wiadomości przy odtwarzaniu
Nowe nagrania sygnalizowane na wyświetlaczu słuchawki
- Zdalne odsłuchwanie nagranych wiadomości
Obsługa z poziomu słuchawki
- Nagrywanie bieżącej rozmowy
Podsluch nagrywanej wiadomości
Możliwość odebrania połączenia podczas nagrywania wiadomości przez dzwoniącego
Ochrona nagrań w przypadku utraty zasilania

Dane techniczne

Słuchawka

Czas gotowości:	do 200 godzin
Czas rozmów:	do 14 godzin
Akumulator:	1000 mAh (Li-Ion)
Czas ładowania:	4 godziny w ładowarce
Zasięg w pomieszczeniu:	do 50 metrów
Zasięg na zewnątrz:	do 300 metrów
Wymiary:	Długość: 16,5 mm
	Szerokość: 58 mm
	Wysokość: 134 mm
Masa:	162 g

Stacja bazowa

- Zasilanie 230V poprzez załączony zasilacz impulsowy
 - Możliwość montażu na ścianie
 - Przycisk przywołania słuchawek
 - Podłączenie do 1 linii analogowej PSTN (RJ11)
 - Możliwość zameldowania 6 słuchawek
- | | | |
|----------|------------|--------|
| Wymiary: | Długość: | 46 mm |
| | Szerokość: | 132 mm |
| | Wysokość: | 105mm |
| Masa: | | 132 g |

Ładowarka

- Elegancki design
- Wymiary: Długość: 33 mm
- Szerokość: 74 mm |
- Wysokość: 57mm |
- Masa: 98 g

Zawartość opakowania

- 1 słuchawka
- 1 pokrywa akumulatora
- 1 akumulator Li-Ion
- 1 ładowarka
- 1 zasilacz do ładowarki
- 1 stacja bazowa
- 1 zasilacz do stacji bazowej
- 1 kabel telefoniczny
- 1 instrukcja obsługi

Kolor: czarny/metal

Obsługa trybu High Definition Sound Performance™ w stacjach bazowych VoIP (CAT-iq Wideband z funkcjonalnością GAP) funkcja zależna od operatora

w porównaniu do telefonów Gigaset poprzedniej generacji dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek – w porównaniu do wyłączonego trybu ECO oraz telefonów Gigaset nieobsługujących standardu ECO DECT

- 5 *kiedy słuchawka przejdzie w stan czuwania lub jest ładowana*
- 6 *i gdy wszystkie zarejestrowane słuchawki wspierają tryb ECO Plus po aktualizacji oprogramowania dostępnego w IV kwartale 2011.*

Part number: S30852-H2320-S201
Kod EAN: 4250366821979