

Gigaset L410

Charakterystyczne funkcje:

- Zestaw głośnomówiący DECT do rozmów bez zajmowania rąk
- Rozmowa w trybie głośnomówiącym w perfekcyjnej jakości dźwięku
- Odbieranie lub przejmowanie¹ połączenia jednym przyciskiem

Standard: DECT, GAP



Jakość dźwięku

- Zaawansowany tryb głośnomówiący
- Regulowana głośność rozmowy (5 stopni) dedykowanymi przyciskami +/-
- Tony serwisowe:
 - potwierdzenie włączenia/wyłączenia
 - meldowania zestawu
 - rozpoczęcia/zakończenia połączenia
 - włączenia/wyłączenia dzwonka
 - niskiego stanu naładowania akumulatora

Wygoda - podstawowe informacje

Zasięg

- Zasięg wewnątrz: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów

Czas działania

- Czas rozmów: do 5 godzin
- Czas czuwania: do 120 godzin

Odbieranie połączeń

- Sygnalizacja nadchodzącego połączenia diodą LED
- Przyjmowanie / zakończenie połączenia jednym naciśnięciem przycisku
- Melodie dzwonka:
 - 2 melodie polifoniczne
 - 5 poziomów głośności

Funkcje dodatkowe

- Lekki (~30g)
- Wygodny klips do przypinania zestawu
- Łatwa rejestracja w stacji bazowej DECT
- Dwie diody LED sygnalizujące status:
 - bezczynność
 - gotowość do rejestracji w stacji bazowej
 - połączenie przychodzące
 - aktywne połączenie
 - niski stan naładowania akumulatora
 - brak zasięgu DECT
 - ładowanie akumulatora

Klawiatura

- Łatwa w obsłudze, trójprzyciskowa klawiatura
- Jeden przycisk odbioru / zakończenia połączenia
- Regulacja głośności rozmowy przyciskami +/-

ECO-DECT

- Niskie zużycie energii dzięki energooszczędnemu zasilaczowi
- Włączony tryb ECO
- Włączony tryb ECO Plus
- Płynna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości do stacji bazowej

Interkom i funkcje konferencyjne

Menu

- Transfer rozmów ze słuchawki na zestaw głośnomówiący jednym naciśnięciem przycisku¹
- Darmowe połączenia wewnętrzne inicjowane ze słuchawki
- Konferencja trójstronna (1 rozm. zewn / 2 rozm. wewn.)²
- Możliwość realizacji konferencji trójstronnej z użyciem dwóch urządzeń L410, również w tym samym pomieszczeniu³
- Menu oparte o ikony i teksty oraz przyciski funkcyjne wyświetlacza

Kompatybilność

- Kompatybilny ze stacjami bazowymi DECT Gigaset
- Dodatkowa funkcjonalność (transfer połączenia jednym przyciskiem) z telefonami C610/C610A, S810/S810A oraz SL400/SL400A
- Współpraca ze stacjami bazowymi DECT GAP innych producentów

Dane techniczne

Zestaw

- Czas gotowości: do 120 godzin
- Czas rozmów: do 5 godzin
- Akumulator: Li-Pol, 240 mAh
- Czas ładowania: 2,5h
- Zasięg w pomieszczeniu: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów
- Wymiary: Długość: 20 mm
- Szerokość: 36 mm
- Wysokość: 79 mm
- Masa: 31 g

Ładowarka

- Wymiary: Długość: 42 mm
- Szerokość: 53 mm
- Wysokość: 25 mm
- Masa: 76 g

Zawartość opakowania

- 1 zestaw głośnomówiący
- 1 akumulator (Li-Pol, 240 mAh)
- 1 pokrywa akumulatora
- 1 ładowarka z zasilaczem
- 1 instrukcja obsługi

Kolor

Czarny

- ¹ Z telefonami Gigaset C610/C610A, S810/S810A oraz SL400/SL400A
- ² Kiedy współpracująca stacja bazowa obsługuje funkcję „Podsluch” (możliwość włączenia się do aktualnie prowadzonej, zewnętrznej rozmowy)
- ³ W przypadku zbyt blizkiego zbliżenia może wystąpić sprzężenie akustyczne

Part number:	S30852-H2240-R101
Kod EAN:	4250366821283

