

Gigaset E310A

Łatwy w użyciu, ergonomiczny telefon z czytelnym wyświetlaczem i wygodną klawiaturą oraz automatyczną sekretarką

Interfejs: a/b (RJ11)
Standardy: DECT, GAP
Kolor: Szary
Konfiguracja: 1 linia analogowa (PSTN)
Słuchawki: Możliwość zalogowania 4 słuchawek



Jakość dźwięku

- Technologia HSP™ (High Sound Performance)
- Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku, uruchamiany podświetlanym przyciskiem, z regulowaną głośnością (5 stopni)
- Współpraca z aparatami słuchowymi
- Regulowana głośność słuchawki (5 stopni głośności + 1 super-głośny)
- Dodatkowe zwiększenie głośności w trakcie rozmowy
- Wybór profilu dźwięku (niski/wysoki)
- Regulowana głośność dzwonka (5 stopni), z możliwością wyłączenia (długim przyciśnięciem „*“)
- 20 melodii dzwonka
- Tony serwisowe (potwierdzenie naciśnięcia przycisku oraz niski stan naładowania akumulatora)

Wygoda – podstawowe informacje

Zasięg

- Zasięg w pomieszczeniach: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów

Czas działania

- Czas rozmów: do 20 godzin
- Czas gotowości: do 220 godzin

Książka telefoniczna oraz wybieranie numerów

- Książka telefoniczna do 120 numerów z opisem
- Wybieranie numeru z możliwością korekty przed zestawieniem połączenia
- Powiększona czcionka wyświetlacza
- Lista ponownego wybierania z pamięcią 10 numerów (możliwość bezpośredniego dzwonienia na numery z listy)
- Szybkie wybieranie numerów przyciskami 2-9, 0
- Tryb wybierania DTMF lub impulsowy (programowalny)
- Programowana długość czasu Flash
- Automatyczna obsługa prefiksów

Kluczowe funkcje

- Duże, wygodne i podświetlane przyciski klawiatury
- Przetłoczenia na bokach słuchawki zapobiegające wyslizgiwaniu się z ręki
- Doskonała jakość dźwięku dzięki technologii HSP, współpraca z aparatami słuchowymi, wybór profili dźwięku oraz możliwość dodatkowego zwiększenia głośności w trakcie rozmowy
- Długi czas rozmowy/czuwania: odpowiednio 20/220 godzin
- Podświetlany, kontrastowy wyświetlacz monochromatyczny o przekątnej 1,8"
- Książka telefoniczna do 120 wpisów

Odbieranie połączeń

- Identyfikacja abonenta dzwoniącego (CLIP) ¹
- Podświetlenie klawiatury i wyświetlacza w trakcie sygnalizacji połączenia
- Melodie dzwonka do wyboru:
 - 20 standardowych
 - regulacja głośności w 5 stopniach + wyłączony + narastający
- Odtwarzanie sygnału dzwonka w słuchawce i stacji bazowej
- Oddzielne ustawienie melodii dzwonka dla połączeń wewnętrznych

Połączenia nieodebrane

- Sygnalizacja nieodebranych połączeń
- Komfortowy dostęp do listy połączeń nieodebranych
- Lista połączeń nieodebranych do 25 pozycji (wraz z numerem/nazwiskiem oraz datą i godziną połączenia)
- Możliwość bezpośredniego oddzwonienia na numery z listy

Dodatkowe funkcje

- Plug&play (rozpakuj, podłącz i zacznij rozmawiać)
- Alarm z możliwością wyboru melodii
- Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
- Anteny wewnętrzne

Wyświetlacz i funkcje menu

Wyświetlacz

- Podświetlany, graficzny czarno-biały wyświetlacz 1,8"
- Kolor podświetlenia: biały

W trybie czuwania:

- Wyświetlanie:
 - daty i godziny

W trybie oczekiwania:

- Wyświetlanie:
 - daty i godziny
 - siły sygnału radiowego i stanu naładowania akumulatora
 - skrótów funkcyjnych (przyciski funkcyjne wyświetlacza)

W trakcie rozmowy:

- Wyświetlanie:
 - czasu bieżącej rozmowy

Menu

- Wygodne menu w 28 językach (zależnie od regionu)
- Łatwa obsługa dzięki tekstowemu menu oraz przyciskom funkcyjnym wyświetlacza

Klawiatura

- Ergonomiczna klawiatura wykonana z wysokiej jakości materiałów
- Precyzyjnie działające, powiększone przyciski
- 12 przycisków numerycznych oraz 9 przycisków funkcyjnych
- Czterokierunkowy przycisk nawigacyjny
- Podświetlenie klawiatury (kolor bursztynowy)
- Blokada klawiatury (długie przyciśnięcie „#”)
- Wyciszenie dzwonka (długie przyciśnięcie „*”)
- Przycisk Flash (R) (długie przyciśnięcie przycisku „0”)
- Połączenia wewnętrzne (przycisk nawigacyjny w lewo)
- Dostęp do książki telefonicznej (przycisk nawigacyjny w dół)
- Wyciszenie mikrofonu (przycisk nawigacyjny w prawo)
- Regulacja głośności (przycisk nawigacyjny w górę)

ECO DECT

- Do 60% niższe zużycie energii²
(energooszczędny zasilacz impulsowy na wyposażeniu)
- Wyłączanie transmisji radiowej po odstawieniu słuchawki do ładowarki (gdy do stacji bazowej załogowana jest tylko 1 słuchawka)
- Tryb Eco: ograniczenie mocy transmisji radiowej o 80%³
- Tryb Eco+: ograniczenie mocy transmisji radiowej w trybie czuwania o 100% w stacji bazowej i wszystkich załogowanych słuchawkach⁴
- Płynna redukcja mocy w zależności od odległości między słuchawką a stacją bazową

Współpracujące akcesoria

- Maksymalnie 4 słuchawki załogowane w stacji bazowej
- Gigaset Repeater

Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką

- Darmowe rozmowy pomiędzy słuchawkami
- 2 rozmowy jednocześnie (1 wewnętrzna + 1 zewnętrzna)
- Kopiowanie książki telefonicznej pomiędzy słuchawkami
- Transfer rozmowy zewnętrznej do innej słuchawki wewnętrznej z uprzednią konsultacją
- Możliwość wywołania ogólnego lub bezpośredniego w przypadku połączeń wewnętrznych
- Konferencja trójstronna (1 rozmówca zewnętrzny + 2 wewnętrznych)
- Sygnalizacja połączenia zewnętrznego na wszystkich załogowanych słuchawkach

Automatyczna sekretarka

- Zintegrowana automatyczna sekretarka z łącznym czasem nagrań do 25 minut
- Obsługa automatycznej sekretarki z poziomu słuchawki lub przycisków na stacji bazowej (podświetlany przycisk „play” oraz wyłącznik automatycznej sekretarki)
- Predefiniowana zapowiedź w języku polskim z możliwością nagrania własnej (170 sekund)
- Informacja o nowych wiadomościach na wyświetlaczu słuchawki
- Głosowa zapowiedź daty i godziny pozostawienia wiadomości przy jej odtwarzaniu
- Ustawiany maksymalny czas nagrania: 1/2/3 min. / bez limitu
- Przyjęcie połączenia przez automatyczną sekretarkę:
 - błyskawiczne
 - automacyjne
 - 10/20/30 sekund
- Podstuch nagrywanej wiadomości
- Możliwość przyjęcia połączenia w trakcie nagrywania wiadomości
- Ochrona nagrań w przypadku utraty zasilania
- Zdalne odsłuchwanie nagranych wiadomości

Dane techniczne

Słuchawka

- Czas gotowości: do 220 godzin
- Czas rozmów: do 20 godzin
- Akumulator: 2xAAA (NiMH, 550 mAh)
- Czas ładowania: 8 godzin w stacji bazowej
- Zasięg w pomieszczeniu: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów
- Wymiary: Długość: 27 mm
Szerokość: 51 mm
Wysokość: 157 mm
- Masa: 142 g

Stacja bazowa z automatyczną sekretarką

- Zasilanie 230V poprzez załączony zasilacz impulsowy
- Ładowanie słuchawki w stacji bazowej
- Przycisk przywołania słuchawek
- Przyciski obsługi automatycznej sekretarki
- Wbudowany głośnik
- Podłączenie do 1 linii analogowej PSTN (RJ11)
- Możliwość zameldowania 4 słuchawek
- Wymiary: Długość: 122 mm
Szerokość: 139 mm
Wysokość: 36 mm
- Masa: 182 g

Zawartość opakowania

- 1 słuchawka
- 1 stacja bazowa
- 2 akumulatory AAA (NiMH, 550 mAh)
- 1 pokrywa akumulatorów
- 1 zasilacz do stacji bazowej
- 1 kabel telefoniczny
- 1 instrukcja obsługi

Kolor

Szary

- 1 funkcja zależna od operatora
- 2 w porównaniu do telefonów Gigaset poprzedniej generacji
- 3 dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek – w porównaniu do wyłączanego trybu ECO oraz telefonów Gigaset nieobsługujących standardu ECO DECT
- 4 kiedy słuchawka przejdzie w stan czuwania lub jest ładowana i gdy wszystkie zarejestrowane słuchawki wspierają tryb ECO Plus



| | |
|--------------|-------------------|
| Part number: | S30852-H2321-S201 |
| Kod EAN: | 4250366830247 |